

Aufbauleuchte R80

| Technische Daten | |
|---|--|
| Betriebsspannung | 12 Volt DC |
| Leistung | 3,5 Watt |
| Ausführung | 2000 mm Anschlussleitung mit LED-Steckverbindung |
| Abmessungen | Ø 80 x 5 mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Befestigung | verdeckte Verschraubung von vorne |
| Lichtfarbe und Lichtstrom der Lichtquelle | 3000K 140 Lumen |
| Lichtstromerhalt | L70B50 >36000 h |
| CRI | 80 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Entsorgung | über geeignete Rücknahmestelle |
| Austauschbarkeit | die Lichtquelle ist nicht austauschbar |

| Bestellnummer | Lichtfarbe |
|---------------|------------|
| 33.015.003ww | 3000K |

