


EnOcean Wandschalter

| Technische Daten | |
|------------------|---|
| Betriebsspannung | ohne externe Spannungsversorgung oder Batterie (kabellos) |
| Funkfrequenz | 2,402 bis 2,48 GHz, Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Funk-Reichweite | ca. 10 m |
| Abmessungen | 81 x 81 x 15 mm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Befestigung | verdeckte Verschraubung von vorne oder mit Doppelklebeband |
| Bemerkung | Funkschalter zur Steuerung z. B. von Casambi und anderen BLE Geräten, bis zu 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...), wartungsfrei ohne Batterie, das Mittelteil kann in Rahmen verschiedener Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55 x 55 mm eingesetzt werden |



| Bestellnummer | Ausführung |
|---------------|------------|
| 39.457.021 | 2 Taster |
| 39.457.041 | 4 Taster |