
## **Transformator 30 W**

| Technische Daten                      |   |
|---------------------------------------|---|
| Betriebsspannung                      | 230 Volt AC   |
| Ausgangsspannung                      | 12 Volt DC  |
| Leistung                              | 30 Watt   |
| Ausführung                            | 2000 mm Anschlussleitung mit Eurostecker<br>200 mm Ableitung mit LED 6-fach Verteiler         |
| Abmessungen                           | 154 x 50 x 14 mm  |
| Befestigung                           | anschraubbar  |
| Bemerkung                             | Sicherung gegen Überlast, Übertemperatur und<br>Kurzschluss, für den Einbau in Möbel geeignet |
| Geeignet für folgende<br>Lichtquellen | LED   |
| Wirkungsgrad bei Volllast             | 86 %  |
| Leistungsaufnahme im<br>Leerlauf      | < 0,5 Watt  |
| Dimmbar                               | Nein  |
| Gewicht                               | 190 Gramm   |
| Austauschbarkeit                      | durch qualifizierte Personen möglich  |
| Entsorgung                            | über geeignete Rücknahmestelle  |





## Bestellnummer

38.157.621